

# telpho10 Update 2.3.1 und 2.3.2

Datum: 04.10.2011

<b>NEUERUNGEN</b> .....	<b>2</b>
WEB-GUI NACHTSCHALTUNG: ZUSÄTZLICHE AUSWAHL ‚FEIERTAGE BUNDESLAND‘ UND ‚ANSAGE‘ ..	2
WEB-GUI ADMIN: NEUE SEITE ‚FEIERTAGE‘.....	2
WEB-GUI ADMIN: NEUE SEITE „SNOM PARAMETER (GLOBAL)“ .....	2
WEB-GUI ENDGERÄTE: NEUES FELD „SNOM PARAMETER“ .....	2
WEB-GUI VOIP PROVIDER: NEUER PROVIDER ‚ARCOR‘ .....	3
<b>BEHOBENE FEHLER</b> .....	<b>4</b>
BEI EINER NEUANLAGE EINES ENDGERÄTES SIND DIE WERTE DER FELDER „NAT“ UND „GESPERRT“	
VERTAUSCHT.....	4
WEB-GUI SYSTEM STATUS: FALSCH ANZEIGE DER LIZENZINFORMATIONEN.....	4

## WICHTIG

Nach dem Update folgende Aktionen ausführen:

1. Web-GUI → Anlage: **Änderungen in System laden**

## Neuerungen

### Web-GUI Nachtschaltung: Zusätzliche Auswahl ‚Feiertage Bundesland‘ und ‚Ansage‘

Die Nachtschaltung kann um die Feiertage eines Bundeslandes erweitert werden. Optional kann an dem Feiertag eine Ansage ausgewählt werden. Ist keine Ansage ausgewählt wird die Standard Ansage der Nachtschaltung verwendet.

**Hinweis:** An einem Feiertag werden die Felder Datum, Uhrzeit und Wochentage nicht berücksichtigt.

### Web-GUI Admin: Neue Seite ‚Feiertage‘

Auf dieser Seite werden alle Feiertage der Bundesländer angezeigt.

### Web-GUI Admin: Neue Seite „snom Parameter (Global)“

Auf dieser Seite können zusätzliche globale Einstellungen für alle snom 3xx und 8xx Telefone vorgenommen werden.

**Beispiel:** Sie möchten die Funktionstaste „DND“ welche Standard deaktiviert ist aktivieren.

Tragen Sie hierzu folgende Zeile ein:

```
<no_dnd perm="RW">off</no_dnd>
```

Klicken Sie auf „Speichern“ um die Einstellungen zu übernehmen.

Mit Klick auf „Konfiguration an alle snom senden“ werden die Einstellungen an alle snom Telefone gesendet.

**TIPP:** Sie können zusätzliche Einstellungen individuell für jedes snom Telefon unter Endgerät festlegen.

### Web-GUI Endgeräte: Neues Feld „snom Parameter“

Siehe Web-GUI Admin: „snom Parameter (Global)“.

Web-GUI snom Firmware: Neue snom Firmware 8.4.32 (Final)

Ab sofort ist die Firmware 8.4.32 von snom freigegeben.

Besonders hervorzuheben ist die überarbeitete Suche im LDAP Telefonbuch nach dem T9 Verfahren.

Um diese Funktion zu aktivieren ist eine zusätzliche Einstellung nötig. Diese kann in den globalen snom Parametern oder individuell beim Endgerät eingestellt werden.

Tragen Sie hierzu folgende Zeile ein:

```
<ldap_predict_text perm="RW">on</ldap_predict_text>
```

## Web-GUI VoIP Provider: Neuer Provider ,arcor'

Beispiel für Rufnummer 069 12345678

Registrar:	069.sip.arcor.de
Host:	069.sip.arcor.de
Domäne:	069.sip.arcor.de
Username:	Anmeldename des Accounts
Passwort:	Passwort des Accounts
Nummer:	06912345678
Abg. Nummer:	06912345678

## **Behobene Fehler**

**Bei einer Neuanlage eines Endgerätes sind die Werte der Felder „NAT“ und „gesperrt“ vertauscht.**

**Web-GUI System Status: Falsche Anzeige der Lizenzinformationen.**