

telpho10 Update 2.6.2 -2.6.4

Datum: 26.07.2012

NEUERUNGEN	2
WEB-GUI ENDGERÄTE: NEUE PRODUKTE GRANDSTREAM HT701 UND HT702	2
PROVISIONING GRANDSTREAM HT701 UND HT702 SIP ANALOG WANDLER	2
WEB-GUI ANLAGE: NEUER CONFIG PARAMETER "MINDEST AUFNAHMEZEIT IN SEKUNDEN"	2
WEB-GUI ANLAGE: NEUER CONFIG PARAMETER "PICKUP GRUPPEN MIT ABTEILUNGEN"	2
ÄNDERUNGEN	3
EXCEL EXPORT ANRUFEN	3
BEHOBENE FEHLER	4
SNOM AUTO-PROVISIONING: FIRMWARE 8.7.3.7 NUR IN ENGLISCH	4
SNOM STATUS RUFWEITERLEITUNG WIRD NICHT ZURÜCKGESETZT	4
TELEFONBUCH XML / LDAP: ERGÄNZUNG MIT "NUMMER FÜR AMT"	4
ANLAGE VERSENDET JEDE MINUTE MAIL DASS DER HYLAFAX SERVER NEU GESTARTET WURDE.....	4

HINWEIS

Neues Administrator Handbuch, Version 2.6.2, verfügbar.

Download Link in der Web-GUI unter „System Status“.

WICHTIG

Nach dem Update bitte folgende Aktionen ausführen:

1. Web-GUI → Anlage: **Änderungen in System laden**
2. Web-GUI → Endgeräte: **Konfiguration an alle Telefon senden**

Neuerungen

Web-GUI Endgeräte: Neue Produkte Grandstream HT701 und HT702

Ersatz für Linksys PAP2T SIP ATA Wandler.

Provisioning Grandstream HT701 und HT702 SIP Analog Wandler

Damit wird die Konfiguration der neuen Grandstream HT701 und HT702 SIP Analog Wandler wesentlich erleichtert.

Die Einstellungen werden aus der telpho10 Web-GUI heraus via Telnet übertragen. Nach der Übertragung muss der Grandstream SIP Analog Wandler gebootet werden und ist anschließend einsatzbereit.

Siehe Handbuch → Endgeräte

Web-GUI Anlage: Neuer Config Parameter "Mindest Aufnahmezeit in Sekunden"

Mindest Aufnahmedauer einer neuen Anrufbeantworter Nachricht in Sekunden. Standard = 5 Sekunden. Nachrichten < 5 Sekunden werden nicht gespeichert.

Web-GUI Anlage: Neuer Config Parameter "PickUp Gruppen mit Abteilungen"

Wert = 0, PickUp wie bisher (Standard).

Wert = 1, Anhand des Feldes "Abteilung" bei den Teilnehmern und Rufgruppen werden Pickup Gruppen generiert. Ein Teilnehmer kann nur dann einen Anruf übernehmen (PickUp) wenn seine Abteilung und die Abteilung des gerufenen Ziels identisch ist. Es können im Feld "Abteilung" auch mehrere Werte eingetragen werden. Diese sind mit Kommata zu trennen. Die Feldlänge der Abteilung beträgt 40 Zeichen.

Nach Änderung von "PickUp Gruppen mit Abteilungen" ist die Aktion "Änderungen in System laden" auszuführen.

Änderungen

Excel Export Anrufe

Feld „Name“ im Export hinzugefügt.

Behobene Fehler

Snom Auto-Provisioning: Firmware 8.7.3.7 nur in Englisch

Es fehlen die Sprachdateien auf der Anlage.

Hinweis: Aufgrund diverser Bugs raten wir vom Einsatz dieser Firmware ab.

snom Status Rufweiterleitung wird nicht zurückgesetzt

Nach der Deaktivierung der Rufweiterleitung wird die Anzeige am snom Telefon mit Firmware 8.7.3.7 nicht mehr zurückgesetzt.

Wichtig: Hierzu wurde das Asterisk Modul "chan_sip.so" geändert. Das Modul wird automatisch in der Nacht (ca. 3 Uhr) oder sofort durch die Aktion "Telefonanlagen Software neu starten" ausgetauscht. Die Telefonanlagen Software wird hierbei neu gestartet. Aktive Gespräche werden beendet.

Telefonbuch XML / LDAP: Ergänzung mit "Nummer für Amt"

Bei der Anzeige des Telefonbuches (XML) an snom Telefonen werden die Einträge mit der "Nummer für Amt" ergänzt.

Beim Abgleich LDAP Server werden die Einträge mit der "Nummer für Amt" ergänzt.

Anlage versendet jede Minute eine Mail dass der Hylafax Server neu gestartet wurde

Info: Dies betrifft nur Anlagen mit installiertem Hylafax Server und wenn kein Hylafax Modem konfiguriert ist.